

Amplituner stereo

SX-10AE(B/S)



SX-10AE to amplituner Pure Audio oferujący moc 2 x 100 W, 4 wejścia liniowe, wyjścia linowe i na subwoofer, głośniki A/B, tuner radiowy i Bluetooth.

WZMACNIACZ I DESIGN

- Typ wzmacniacza: Direct Energy
- Analogowy, dyskretny wzmacniacz 2-kanalowy
- 100 W/kanal (6 Ohm, 1kHz, THD 1.0%, 1 kanał)
- Gniazda głośnikowe typu wkręcanego

FUNKCJE AUDIO/SIECIOWE

- Tryb Direct
- THD: 0.08%
- Sygnał/szum: Line In, SP Out 100 dB
- Regulacja brzmienia: Bass (100 Hz)/Treble (10 kHz): ± 10 dB
- Pasma przenoszenia: DIRECT 10 Hz - 100 kHz, +1 dB/-3 dB

GNIAZDA

- Wyjście słuchawkowe
- Gniazdo sieciowe
- 4 Analogowe wejścia audio (CD, Network, Line 1, Line 2)
- Wyjście audio
- Subwoofer preout

SPECYFIKACJA

- Zasilanie: AC 220-230 V, 50/60 Hz
- Pobór mocy (praca/czuwanie): 160 W / 0,4 W
- Wymiary: 435 x 147 x 321 mm
- Waga netto: 7.0 kg

KOMFORT UŻYTKOWANIA

- Bluetooth (ver. 4.2, Profile: A2DP/AVRCP, Kodek: SBC/AAC)
- Tuner radia AM/FM z pamięcią 40 stacji
- Możliwość nazwania zapamiętanych stacji (do 10 znaków)
- Wybór głośników A/B
- Wyświetlacz FL
- Sleep timer
- Pilot sterowania

Direct Energy Design

Każdy cał obudowy został zaprojektowany tak, aby tworzyć wysokiej jakości dźwięk. Krótsza ścieżka transmisji, czyste uziemienie i sztywna konstrukcja z ulepszonym tłumieniem. Dyskretny wzmacniacz Direct Energy to dziedzictwo wysokiej klasy amplitunerów AV Pioneer, który zapewnia wierną reprodukcję.

Bluetooth®

Dzięki wbudowanej technologii bezprzewodowej Bluetooth® można przesyłać strumieniowo utwory z kompatybilnych urządzeń takich jak smartfony i tablety. SX-10AE obsługuje profile A2DP i AVRCP z obsługą kodeków SBC i AAC.

Automatyczne czuwanie

SX-10AE wyłączy się automatycznie po pozostawieniu bez kontroli przez określony przez użytkownika czas.

